

### אופן השימוש

משוך את האנטנה החוצה.  
הדלקה וכיבוי הטלפון ע"י לחיצה על כפתור ההפעלה אדום ימני.  
הטלפון פועל רק כאשר הוא "רואה" את הלוויין אשר נמצא קרוב לקו המשווה. לכן יש להפעיל את הטלפון במקום פתוח עם ראות לשמיים לכיוון קו המשווה.  
יופיע Searching Networks במסך ובצד שמאל תוכלו לראות גרף המציין את עצמת הקליטה של הלוויין. בשלב ראשון המכשיר יראה את הלוויין ובשלב השני יבצע רישום – יש להמתין עד להופעת "Thuraya" במסך.  
כל פעולות התקשורת (שיחה יוצאת/נכנסת, שליחה וקבלת SMS ועדכוני חשבון) נעשות במצב זה בלבד.

### שיחת טלפון

חייג את המספר המלא בפורמט "0097221234567" ולחץ על לחצן ירוק שמאלי או על-Call. בסיום השיחה לחץ על לחצן אדום ימני או על-End.

### שליחת SMS אל הטלפון

באתר <https://sms.thuraya.com> וממלאים את הטופס.  
השרות בחינם!  
לא ניתן לשלוח SMS לטלפון לוויני מטלפון סלולרי.

### חיג אל הטלפון הלוויני מטלפון בישראל

מחייגים את הקידומת של המפעיל הבן לאומי (ברק, קוי זהב וכד') ואת הספרות 88216 לדוגמא: 01488216..... ומשלימים לחייג את מספר הטלפון הרצוי.  
יש לוודא לפני שהשרות פתוח אצל המפעיל איתו אתם עובדים.  
אין להשתמש בקידומת הבינלאומית הכללית "00"

### שליחת מסרון לטלפון שאינו בישראל

בדומה לשליחת הודעה SMS מטלפון סלולרי.

### בדיקת תקציב השיחות הנוטר וטעינת ערך

מחייגים 150 ומקשיבים למענה האוטומטי.  
ניתן להזמין שרות מילוי תקציב אוטומטי מחב' Small-World.

### תנאי הסביבה

שמור את המכשיר יבש.  
בתנאי סביבה חריגים וקרים הצמד את הסוללה לגוף לשם שמירה בטמפרטורה סבירה.